

Beato signal d.o.o.  
 Plovanija, Istarska 23, 52460 BUJE  
 tel/fax: +385 (0)52 777 387  
 mob: +385 (0)98 212 569  
 +385 (0)98 605 785  
 beato.signal@pu.htnet.hr  
 www.beatosignal.hr

projektiranje i izrada  
 prometne i turističke  
 signalizacije,  
 opreme za ceste te  
 komunalne opreme



# Mjerač brzine

## I-VARIO

Sustav sa ugrađenim radarom, idealan aktivni znak za smanjenje brzine kretanja u području smirenog prometa, blizina škole, gradilišta, opasnih predjela na cesti i autocesti ( ulaz u tunel, nadvožnjak, izlaz..). Zaslon u full LED tehnologiji, moguće programiranje bilo kojeg prikaza ili teksta u izmjeničnom modu rada ( do 8 znakova ). Prikaz brzine kretanja od 5 do 255km/h. Funkcije je moguće deaktivirati ako se sustav koristi u standardnom modu.

*Variable message sign available with or without radar detector. Ideal to warn, inform or guide road users. Time scheduled programming. Up to 8 images can be displayed at different setting speeds. Speed values displayable from 5 to 255 km/h.*



Boja dioda LED colour	
Visina slova Digit height	50 cm
Rezolucija Resolution	32x28(896 LED)
Mogućnosti napajanja Powered by	Solarni sustav Photovoltaic kit  50 W - 45 Ah + 2 Basic20I: 100 W - 90 Ah
	Transformator AC/DC Power supply kit  230VAC 12VDC 230 VAC/12 VDC
	Sustav za konstantno napajanje P. supply/battery kit  230VAC 12VDC 230 VAC/12 VDC - 18 Ah Battery + 2 Basic20I: 45 Ah Battery
Software	Uračunat Included / App Android
Spajanje Connection	Bluetooth + RS232 E-mail version GSM-GPRS-GPS optional
Učitavanje vozila Vehicles detection	Obostrano (samo za statistiku) Bidirectional (only statistical)
Dimenzije Dimensions	700 x 725 x 60 mm

